

Secvest Funk-Außensirene

Art.-Nr. FUSG50100



-
- Neues, attraktives Design
 - Lautstarker Kombi-Signalgeber
 - Schnelle Installation durch eine integrierte Wasserwaage
 - Optimierter Abrisskontakt kann an jede Wandoberfläche angepasst werden
 - Fixierte Frontklappe ermöglicht Montage mit einer Hand
 - Robustes, UV-resistentes, wetterfestes Gehäuse
 - Helle SMD LEDs
-

Zuverlässige Alarmierung

Die Funk-Außensirene mit LED-Blitz-Leiste ist der entscheidende Baustein einer vollständig drahtlos funktionierenden Alarmpalette. Die Sirene des Kombi-Signalgebers erzeugt bei Alarm einen sehr lauten Signalton mit 100 dB Schalldruck. Zusätzlich blinkt auch die rote LED-Leiste (Blinkfrequenz 1 Hz). Dabei werden Blitzlicht und Sirene getrennt angesteuert. Somit kann das Blitzlicht weiter blinken, während der Signalton nach einer festgelegten Zeit endet.

Schutz vor Sabotage

Die Sirene kommuniziert mit der Secvest Zentrale über die Frequenz 868 MHz, die speziell für den Security-Bereich reserviert ist. Deckel- und Abrisskontakt schützen die Funk-Außensirene gezielt vor Sabotage. Der optimierte Abrisskontakt ist fein einstellbar und passt sich so an jede Wandoberfläche an. Macht sich jemand am Gerät zu schaffen, schlägt die Funk-Außensirene automatisch Alarm oder leitet die Sabotagemeldung an die Zentrale der Secvest weiter.

Secvest Funk-Außensirene

Art.-Nr. FUSG50100

Einfache Montage

Das neue, attraktive Design macht die Funk-Außensirene nicht nur optisch zum Hingucker, sondern erleichtert auch die Montage. Da der Deckel der Frontklappe mit einem Scharnier fixiert ist, kann die Sirene auch mit einer Hand montiert werden.

Technische Daten

Breite	210,6mm
Funkleistung	10mW
Höhe	294mm
Leuchtfarbe	Rot
Länge	78,5mm
Max. Batterielebensdauer	2Jahr(e)
Max. Betriebstemperatur	60°C
Max. Luftfeuchtigkeit	93%
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30m

Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30m
Min. Betriebstemperatur	-25°C
Modulation	FM
Montageort	Außenbereich
Sabotageüberwachung	Ja
Schalldruck	100dB
Spannungsüberwachung	Ja
Sprache Anleitung	DE, EN, DA, NL, FR, ES
Sprache Verpackung	DE, EN, DA, NL, FR, ES, SE, IT, PL